



ACCESSORI IN DOTAZIONE: alimentatore da rete LESA 5A, cavo per accendisigari, pinze con cavo di rame a sei fili.

Ideale per tutte le applicazioni che richiedono un potente avviatore e/o una fonte di energia supplementare portatile.

E' indicato per:

- Avviamenti di soccorso,
- Come fonte di energia supplementare (salva-memorie),
- Come fonte di energia supplementare multiuso (per apparecchi elettrici a 12V).

Può essere alimentato tramite collegamento con la presa dell'accendisigari o con la rete elettrica. Può essere appoggiato ed utilizzato in qualsiasi posizione, in quanto **protetto contro le perdite elettrolitiche**.

E' dotato di:

- **protezione termica automatica** da 20A,
- **circuito di protezione contro i picchi di tensione** per proteggere l'elettronica del veicolo,
- di **pulsante di controllo carica** a LED luminosi.

Fornisce 1700A di spunto e un minimo di 600A in continuo.

AVVIATORE E FONTE DI ENERGIA SUPPLEMENTARE PORTATILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	C00402
Modello	BOOSTER 1700
Tensione alimentazione (monofase)	230V
Tensione di utilizzo	12V
Amperaggio di spunto	1700A p
Amperaggio continuo	600A
Voltaggio di carica	max 14,9 V
Alimentatore automatico	LESA 5A
Tensione di ricarica	12V 0,6 Ah
Cavi di ricarica 12V	LESA 1
Pinze isolate	SI
Batteria interna SIGILLATA	12V 18Ah
Protezione sovratensione	SI
Numero di batterie	1
Peso	10 kg
Dimensioni	275x135x330h mm
Lunghezza cavi	450 mm
Sezione cavi	25 mm ²