BOOSTER 2200/4400

DEMARREUR POUR AUTO ET SOURCES PORTATIVES D'ENERGIE SUPPLEMENTAIRE

Il est parfait pour toutes les applications qui nécessitent un démarreur puissant et/ou une source d'énergie supplémentaire portative.
Il a été créé pour être utilisé principalement à 12V et occasionnellement à 24V.
Il est indiqué pour:

- Charger les batteries de 12V/24V,
- Démarrages de secours,
- Source d'énergie supplémentaire (sauvetage de mémoire),
- Source d'énergie supplémentaire et multifonctions (pour les appareils électriques à 12V ou 24V).

Il peut être alimenté par la prise allume-cigare ou par le réseau électrique.
Il peut être placé et utilisé dans toutes les positions, étant donné qu'il est protégé contre les pertes électrolytiques.
Il est doté de protection thermique automatique, de circuit de protection contre les pics de tension pour protéger l'électronique du véhicule et de bouton de contrôle charge à LED lumineux.
Il est doté d'un double embrayage pratique qui lui permet d'être utilisé à 12V avec une pointe de 4400A et à 24V avec une pointe de 2200A. Il fournit 650A au minimum en continu.

ACCESSOIRES EN DOTATION: alimentateur de réseau, câble pour allume-cigare, pince avec câble en cuivre à six fils.

CARACTERISTIQUES TECHNICHES	
Code	**C00405**
Modèle	**BOOSTER 2200/4400**
Alimentation de charge monophasée	230V
Tension d'utilisation	12V 24V
Ampérage de pointe	4400A / 2200A p
Ampérage continu	650A
Voltage de charge	max 14,9 V
Alimentation de charge	LESA 8 (12V 4 Ah)
Chargeur automatique	SI
Câble de recharge	LESA 1
Pinces isolées	SI
Batterie interne SIGILLEE, n° 2 unités	12/24V 22Ah
Protection surtensions	SI
Nombre de batterie	2
Poids	20 kg
Dimensions	370x125x300h mm
Longueur des câbles	1550 mm
Diamètre des câbles	40 mm

elettro c.f. srl via Miglioli n. 24 40024 Castel San Pietro Terme BOLOGNA ITALY
Tel. +39 051941453 r.a. - Fax +39 051944602 - http://www.elettrocf.com - E-mail: elettrocf@elettrocf.com