

# LEM61211 - LEM1238 LEM1270 - LEM1224250



Carica batteria elettronici ed automatici con funzione di mantenimento carica,

- adatti per caricare batterie al piombo: **WET, MF, GEL, AGM, Ca/Ca**,
- controllano ed eseguono il **ciclo di carica automatico, gestito da un micro-processore, in 9 fasi distinte** in base allo stato di carica della batteria,
- **riducono al minimo il tempo di ricarica**, grazie alle caratteristiche di carica: corrente costante – tensione costante,
- dotati di funzione di mantenimento carica ad impulsi che permette loro di **monitorare e mantenere cariche le batterie durante i periodi di inutilizzo**, consentendo di rimanere collegati alle batterie per un tempo prolungato,
- dotati di funzione speciale per il **recupero di batterie molto scariche**,
- progettati per proteggere l'elettronica dei veicoli,
- non provocano scintille,
- dotati di protezione contro le inversioni di polarità, protezione batteria guasta e tensione errata.

**ACCESSORI IN DOTAZIONE:** morsetti di collegamento, connettore per presa accendisigari o connettore con occhielli per moto.

## CARICA BATTERIA ELETTRONICI

### DATI TECNICI

|  |                           | <b>C00620</b>               | <b>C00622</b>                             | <b>C00623</b>               | <b>C00624</b>                              |
|--|---------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|--|
|  | Codice                    | <b>C00620</b>               | <b>C00622</b>                             | <b>C00623</b>               | <b>C00624</b>                              |
|  | Modello                   | <b>LEM61211</b>             | <b>LEM1238</b>                            | <b>LEM1270</b>              | <b>LEM1224250</b>                          |
|  | Alimentazione (monofase)  | 1x220-240V<br>50-60Hz       | 1x220-240V<br>50-60Hz                     | 1x220-240V<br>50-60Hz       | 1x220-240V<br>50-60Hz                      |
|  | Tensione di carica        | 6V – 12V                    | 12V                                       | 12V                         | 12V - 24V                                  |
|  | Gamma batterie caricabili | 2,2-32Ah                    | 1,2-14Ah (12V-0,8A)<br>14-75Ah (12V-3,8A) | 14-150Ah                    | 50-450Ah (12V-25A)<br>25-230Ah (24V-12,5A) |
|  | Corrente di carica        | 6V 1,1A<br>12V 1,1A         | 12V 0,8 A<br>12V 3,8 A                    | 12V 7A                      | 12V 25A<br>24V 12,5 A                      |
|  | Fasi di carica            | n. 9                        | n. 9                                      | n. 9                        | n. 9                                       |
|  | Tipi di batteria          | WET, MF, GEL, AGM,<br>Ca-Ca | WET, MF, GEL, AGM,<br>Ca-Ca               | WET, MF, GEL, AGM,<br>Ca-Ca | WET, MF, GEL, AGM,<br>Ca-Ca                |
|  | Grado di protezione       | IP 65                       | IP 65                                     | IP 65                       | IP 44                                      |
|  | Dimensioni                | 153,5x59x37,5mm             | 175x65x43,5 mm                            | 206x88,5x52 mm              | 305x135x70 mm                              |
|  | Peso                      | 0,345 kg                    | 0,460 kg                                  | 0,735 kg                    | 2,220 kg                                   |