

# MMA 1435



## SOLDADORA DE INVERTER PARA ELECTRODOS REVESTIDOS SOLDADORA A INVERTER PARA ELÉCTRODOS REVESTIDOS



Arc Force

Hot Start

Anti-Stick

Este generador portátil de INVERTER ha sido diseñado y realizado para trabajos de mantenimiento y para el montaje de instalaciones al exterior. Permite la soldadura de electrodos revestidos rutilos y básicos.

Cuenta con:

- Arc force
- Hot start
- Cebado por contacto
- Anti-Stick

Este gerador portátil a INVERTER foi projectado e realizado para intervenções de manutenção e montagens de instalações externas. Permite a soldadura de electrodos revestidos rútilos e básicos. Equipado com:

- Arc force
- Hot start
- Arranque por contacto
- Anti-Stick

### ACCESORIOS OPCIONALES – ACESSÓRIOS OPCIONAIS

**540112** Kit de accesorios de soldadura por electrodo (cables de caucho Ø 16mm<sup>2</sup> longitud 3+2 m) / Kit de acessórios para soldadura a electrodos (cabos de borracha de Ø 16mm<sup>2</sup> comprimento 3+2 m)

**590005** Maletín para generador y accesorios / Mala para gerador e acessórios.

### Datos técnicos / Dados técnicos

Código / Código	<b>S00142</b>	
Modelo / Modelo	<b>MMA 1435</b>	
Alimentación / Alimentação	1x230V 50-60Hz	
Potencia de instalación / Potência de instalação	3 kW	
Corriente de soldadura / Corrente de soldadura	10 ÷ 140 A	
Factor de servicio / Factor de serviço	20% 130A	60% 115A
Max. electrodos utilizables / Max. electrodos a utilizar	Ø 3,2 mm	
Normas de fabricación / Normas de fabricação	EN60974-1 EN60974-10	
Dimensiones / Dimensões	267x130x225h mm	
Peso / Peso	3,8 kg	